

Button Jeweller

Draadloze slimme knop.



2
GRADE
EN 50131


SIA
CP-01

UL®
LISTED


IP55

Belangrijkste functies


Button heeft **drie werkingsmodi**: paniek, controle van de relais en stekkers, en demping van de brandalarmen. De installateur of gebruiker met beheerdersrechten kan de modus op afstand configureren in de Button-instellingen.




Het apparaat hoeft niet aangezet te worden voor de activatie



Beveiliging tegen onopzettelijke activering van het alarm: dubbel of lang indrukken



Configuratie mogelijk in de mobiele en desktopapps van Ajax



Koppelen met het beveiligingssysteem via een QR-code

Paniekknop

Button ondersteunt in de paniekmodus een van de volgende 8 soorten gebeurtenissen: inbraak, brand, medische hulp, panieknop, gasalarm, storing, lekkage of aangepaste gebeurtenis.

De aangepaste gebeurtenis wordt gebruikt om, bijvoorbeeld, de cv-ketel uit te schakelen. Deze gebeurtenis wordt weergegeven in de Ajax-apps, maar wordt niet verzonden naar de meldkamer of naar gebruikers per sms.



Het soort gebeurtenis kunt u configureren in de Button-instellingen. De alarmcode die naar de meldkamer van het beveiligingsbedrijf wordt gestuurd en de tekst die de gebruiker ontvangt bij de melding, zijn afhankelijk van het soort gebeurtenis. Hierdoor is een nauwkeurige reactie op de dreiging altijd gegarandeerd.



Bediening van de automatiseringsapparaten

In de sturingmodus activeert Button de volgende automatiseringsapparaten: relais en slimme stekkers. Button kan één automatiseringsapparaat of meerdere apparaten tegelijk bedienen.

Het automatiseringsapparaat kan geactiveerd worden door lang of kort te drukken. Doe de verlichting in de winkel bijvoorbeeld aan met een korte druk op Button en doe het weer uit met een lange druk op Button.

Versleutelde tweerichtingscommunicatie



Jeweller

communicatietechnologie



Het beveiligingsbedrijf en de gebruikers weten precies welke Button er geactiveerd is, het type alarm voor Button en, wanneer en waar het is gebeurd. Informatieve meldingen en versleutelde tweerichtingscommunicatie worden verstrekt door het Jeweller-radioprotocol.

Het maximale bereik van Button voor de radiocommunicatie is met een hub of signaalversterker 1300 meter in een open ruimte. Het protocol maakt gebruik van apparaatauthenticatie voor elke communicatiesessie om te beschermen tegen spoofing.

Snelle koppeling en installatie

Installateurs besparen tijd met het proces voor verbinden en configureren. Als u Button wilt toevoegen aan het systeem, scant u de QR-code via de Ajax-app, wijst u de naam toe aan het apparaat en selecteert u de groep. Button wordt op afstand geconfigureerd. De installateur hoeft geen bezoek te brengen aan de faciliteit om het type alarm te wijzigen of een automatiseringsscenario te creëren.

Gebruikers kunnen Button bij zich dragen. Bijvoorbeeld aan een sleutelkoord of -ring. Button kan zo nodig op een vlak oppervlak worden vastgezet met behulp van de Holder. De Holder wordt apart verkocht.

Technische specificaties

Naleving van de normen	EN 50131 (Grade 2) SIA CP-01 UL2610	Compatibiliteit	Bedieningspanelen alle Ajax-hubs Signaalversterkers alle Ajax-signaalversterkers
Type gebeurtenissen	Inbraak Brand Medische hulp Gasalarm Paniekknop Storing Lekkage Aangepast Aangepast door de PRO of de gebruiker met beheerdersrechten. Het type gebeurtenis wordt aangegeven wanneer Button Jeweller in de paniekmodus staat	Bedieningsmodi	1. Panieknop 2. Bediening van de automatiseringsapparaten 3. Damping van alarmen van onderling verbonden branddetectoren Aangepast door de PRO of de gebruiker met beheerdersrechten
Communicatie met bedieningspaneel of signaalversterker	 Jeweller-communicatietechnologie Werkfrequenties 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Afhankelijk van de verkoopregio Maximaal effectief afgestraald vermogen (ERP) tot 20 mW	Bescherming tegen per ongeluk indrukken	Dubbel of lang indrukken Aangepast door de PRO of de gebruiker met beheerdersrechten. Beveiliging kan worden ingeschakeld als Button Jeweller in de paniekmodus staat

Communicatie met bedieningspaneel of signaalversterker	Bereik van het radiosignaal tot 1300 m Tussen de hub of signaalversterker en Button Bescherming tegen spoofen apparaatverificatie		
Voeding	1 CR2032-batterij	Bedieningsparameters Temperatuurbereik van -10 °C tot +40 °C Luchtvochtigheid tot 75% Beschermingsklasse IP55	
Behuizing	Kleur zwart, wit Afmetingen 47 × 35 × 13 mm Gewicht 16 g	Volledige set	Button Jeweller 1 CR2032-batterij voorgeïnstalleerde Dubbelzijdige tape Snelstartgids

