

R-98II / R-98TH-II

雙頻道無線變頻系統

寬頻36MHz，共九大群組1441個頻點可供選擇



R-98II結合了JTS最新的第二代無線技術可在更窄的頻寬內提供更多不受干擾的可選頻道。

新一代的線路設計同時也將系統的底噪聲降至最低。配有可拆式BNC長天線提供更遠及最佳的無線接收效能，80公尺以內的工作距離能適用於絕大多數的使用場所。

最新二大特點



即開即唱

麥克風有獨立電源開關及靜音開關設計，當切換液晶螢幕下的切換開關為開啟靜音及關閉靜音功能，電源開關為獨立開關設計。此設計能讓麥克風在不使用時快速切換至靜音，但同時還能佔住頻道進一步預防串頻。



省電設計

麥克風有自動電源關閉功能可設定開啟或關閉此功能，開啟此功能時於1、10及30分鐘時麥克風電源會自動關閉，可有效避免過度放電以延長電池壽命。

規格

型號	R-98II 雙頻道接收機
頻率振盪模式	PLL 鎖相環迴路
載波頻率範圍	470~960 MHz(依當地法規)
頻帶寬度	最大36MHz頻寬，頻道11~99。該系統最多提供9個群組，每個群組最多9頻道，總共1441個頻點可供選擇，依頻寬差異數量有所不同。
訊號雜訊比S/N	>100dB(A)
總失真率T.H.D	<0.6%@1KHz
功能顯示方式	LCD
功能顯示內容	群組、頻道、頻率、電池格、天線A/B、靜音位準、AF指示、RF指示、音量指示
可控制功能	電源開關、群組、頻道、頻率、靜音位準、按鍵鎖、音量、輸出衰減、混音
音頻輸出準位	6.3 Phone Jack：+4dBu XLR Jack：+10dBu(Line)、-10dBu(MIC)
音頻輸出阻抗	600Ω
靜音方式	雜訊靜音及音碼鎖定
電源供應	DC12V/1000mA
輸出插頭型式	2個平衡式XLR接頭、2個非平衡式Φ6.3mm 接頭
尺寸(mm)	420mm (寬)x 44mm (高)x 211mm (長)
備註	各項規格如有誤差，以實際產品為依據

型號	R-98TH-II 手握發射器
頻率振盪模式	PLL鎖相環迴路
載波頻率範圍	470~960 MHz(依當地法規)
頻帶寬度	最大36MHz頻寬，頻道11~99。該系統最多提供9個群組，每個群組最多9頻道，總共1441個頻點可供選擇，依頻寬差異數量有所不同。
RF輸出	3mW/10mW(依當地法規)
穩定度	<±10KHz@Fc
頻率調變	±48KHz (Peak)
液晶顯示	靜音、自動關機、感度調整、低電量指示、頻道
控制方式	電源、靜音、群組、頻道、頻率、感度調整、自動關機、按鍵鎖
顯示方式	LCD+LED
電池型式	3號(AA)鹼性電池x2 或 MiNH充電電池
尺寸	51mm (寬)x 269mm (高)

