

Z-555

KTV.家庭專用
頂尖娛樂



數位迴音.歌唱擴大機

STEREO DIGITAL ECHO KARAOKE AMPLIFIER

- 具有喇叭A組與B組獨立輸出切換開關，並具有四聲道輸出獨立訊號指示燈
- 數位迴音電路設計具有迴音、延遲、重複三顆麥克風效果調整旋鈕
- 音樂音質調整具有高音、低音、平衡三顆調整旋鈕
- 一組6.3Ø麥克風REC錄音輸出，可設定為有效果音或無效果音輸出。可輸出至電腦伴唱機做為歌唱人聲錄音使用
- 一組獨立式立體聲前級串接EQ(等化器)或擴展器...，等使用者更具擴充性
- 一組獨立式立體超低音輸出
- 一組REC錄音輸出

Z-555

數位迴音.歌唱擴大機 STEREO DIGITAL ECHO KARAOKE AMPLIFIER



- 具有喇叭A組與B組獨立輸出切換開關，並具有四聲道輸出獨立訊號指示燈。
- 音樂音質調整具有高音、低音、平衡三顆調整旋鈕。
- 數位迴音電路設計具有迴音、延遲、重複三顆麥克風效果調整旋鈕。
- 過載保護：使用過程中電路負載過量時，放大電器會自動斷路，產生保護。
- 高溫保護：當散熱系統溫度過高或使用時瞬間恆溫電源過載，內有自動溫度調節保護線路。
- 輸入訊號保護：當輸入訊號漏電或有直流輸入時，具有直流斷電保護。
- 喇叭系統保護：當輸出喇叭線或喇叭短路，於使用時放大電器會自動斷路或內藏電路保護，產生保護作用。當遇直流輸出時，自動斷路以保護喇叭不受損壞。
- 麥克風音質調整具有高音、中音、低音三顆調整旋鈕，使歌唱音色更加完美。
- 音量控制：具備IC程式控制音樂與麥克風總音量之開機自動回復歸零初始音量設定功能及最大總音量限制設定雙重功能。
- 智慧型功能開機自動記憶<SP-A/SP-B/EFFECT/ECHO/LOUD>功能鍵最終使用狀態。
- 具有五組獨立麥克風輸入插座，並具有五顆獨立麥克風輸入音量調整旋鈕。
- 具有一組外接紅外線接收器專用之S端子插座。
- 風扇自動調整轉速功能，當功率越大溫度高時轉速越快。
- 電源濾波採用10000uF/63V大容量電容器，使用電源穩壓更線性。
- 一組REC錄音輸出。
- 一組獨立式立體聲前級串接EQ(等化器)或擴展器...，等使用者更具擴充性。
- 一組獨立式立體超低音輸出。
- 一組6.3Ø麥克風REC錄音輸出，可設定為有效果音或無效果音輸出。可輸出至電腦伴唱機做為歌唱人聲錄音使用。

Z-555 電器規格

輸出功率 250W+250W/4Ω ; 150W+150W/8Ω

總功率消耗 250Watts(不含後板電源插座)

頻率響應 10Hz~33KHz (-3dB)

總諧波失真率 $\geq 0.018\%(1\text{KHz})$

訊號輸入靈敏度 235mVrms

麥克風輸入靈敏度 58mVrms

訊號輸入阻抗 33000Ω

信號雜音比 MUSIC: 90dB ; MIC: 85dB

外接接收器 一組S端子座 (REMOTE IN) ※僅限工程人員使用

麥克風輸入 前面板: 6.3Φ非平衡式輸入×3

後面板: 6.3Φ非平衡式輸入×2

重量 N.W.:10 Kg /G.W.:11 Kg

使用電壓 交流電 AC 110V/60Hz

訊號輸入 四組立體聲RCA端子座 (KTV/DVD/DVR/TV)

影像輸入 三組RCA端子座 (KTV/DVD/DVR)

影像輸出 一組RCA端子座 (VIDEO OUTPUT)

錄音輸出 一組6.3Φ麥克風座 (MIC REC OUTPUT)

前級輸出 一組立體聲RCA端子座 (PRE OUTPUT)

一組立體聲RCA端子座 (REC OUTPUT)

超低音輸出 一組單音RCA端子座 (SUBWOOFER OUTPUT)

輸出喇叭 兩組立體聲低阻抗輸出A組或B組4Ω ~ 16Ω; A組+B組4Ω ~ 16Ω

音量控制 具有IC控制「音樂與麥克風」雙重總音量功能，開機音量自動回復歸零功能

顏色 鋁面板黑色毛絲紋拋面陽極處理，機殼黑色鍍鉻板烤漆

尺寸 (寬)W430x(高)H158x(深)D350 含端子、腳墊和旋鈕

ZS ZSound

MADE IN TAIWAN

"本產品型錄規格若有更改，恕不另行通知"

ZSound/Z-555--2024/01