

Typenreihe HSL

LED-Notlichtstrahler mit Einzelbatterie. In Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Graues, robustes Stahlblechgehäuse mit aufgesetzten 10W-LED-Scheinwerfern oder Ausführungen mit 30W- bzw. 50W-LED-Scheinwerfern für abgesetzte Montage (max. 1m entfernt). Inkl. wartungsfreien, verschlossenen Pb-Akku. Für Wandbefestigung.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Gehäuse	Stahlblechgehäuse, RAL7035



Abbildung
Typ HSL-2001... / HSL-2003... / HSL-2008...

Typ				Einzelbatterieleuchte				
Selbsttest serienmäßig	Typenzusatz			Notlicht- brenndauer	Lichtstrom	Leuchtmittel LED-Strahler-Kopf	Pb-Batterie (wartungsfrei, verschlossen)	Abmessung LxHxT [mm] (zzgl. LED-Strahlerköpfe)
	-S	-IB	-AB					
HSL-2001-S	☺	-	✓	1h	2 x 900lm	2 x 10W LED (montiert auf dem Elektronikgehäuse)	OGiV 12V / 9Ah	300 x 300 x 120
HSL-2003-S	☺	-	✓	3h				
HSL-2008-S	☺	-	✓	8h				
HSL-6001-S	☺	-	✓	1h	2 x 2500lm	2x 30W LED (zur externen Montage in max. 1m Entfernung)	OGiV 12V / 17Ah	400 x 300 x 210
HSL-6003-S	☺	-	✓	3h				
HSL-3008-S	☺	-	✓	8h	1x 2500lm	1x 30W LED (zur externen Montage in max. 1m Entfernung)	OGiV 12V / 28Ah	
HSL-10001-S	☺	-	✓	1h	2x 4100lm	2x 50W LED (zur externen Montage in max. 1m Entfernung)		
HSL-10003-S	☺	-	✓	3h				
Typenzusätze ☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage								
Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR... Zentrale								
Zentralversort: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260								

