

Typenreihe RLK

Notlichtstrahler mit Einzelbatterie. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Graues, robustes Kunststoffgehäuse, mit aufgesetzten oder extern montierbaren schwenkbaren LED-Scheinwerfern. In Bereitschaftsschaltung. Optional auch für schaltbarer Dauerschaltung im Netzbetrieb (Option: Ausführung mit Funkfernbedienung zur Zuschaltung im Netzbetrieb). Serienmäßig inklusive selbstüberwachender Elektronik mit automatischem monatlichen Funktionstest und jährlichen Betriebsdauertest. Geeignet für den mobilen Einsatz (inkl. Transportabschaltfunktion über Prüftaster) oder zur festen Montage am Montagebügel. Auch in spezieller Veranstaltungsausführung erhältlich: u.a. auch für den temporären Einsatz im Außenbereich (Stadtfeste, etc.)

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 56
Schutzklasse	I
Gehäuse	Polycarbonat, grau Mit schwenkbaren Montage-/Tragebügel



Abbildung Typ RLK3603-S



Abbildung Typ RLK3603-S-V-DF
mit optionaler Funkfernbedienung

← Spezielle Veranstaltungsausführung →



Abbildung Typ RLK3603-S-V
mit Multi-Clamp auf der Rückseite

Typ				Einzelbatterieleuchte					
Selbsttest serienmäßig	Typenzusatz			Notlicht- brenndauer	Leucht- mittel	Lichtfarbe	Spezial-Ausstattung	Montage	Abmessung LxHxT [mm]
	-S	-IB	-AB						
RLK3601-S	☺	✓	-	1h	2x 18W LED-Strahler (schwenkbar) (Spot 50°)	Tageslicht-weiß ~6.500 K	-	Wand/ Decke	Komplett mit aufgesetzten LED-Strahlerköpfen: 415 x 470 x 128 Kunststoff- Elektronikgehäuse: 318 x 235 x 128
RLK3603-S	☺	✓	-	3h					
RLK3601-S-DS	☺	✓	-	1h			Schaltbar im Netzbetrieb		
RLK3603-S-DS	☺	✓	-	3h			Schaltbar im Netzbetrieb via Funkfernbedienung		
RLK3601-S-DF	☺	✓	-	1h			- geschlossene Ringösen für Kettenabhängung (ohne Kette)		
RLK3603-S-DF	☺	✓	-	1h			- mit MULTI-CLAMP zur Montage an Rundtraversen		
RLK3603-S-V	☺	✓	-	3h	2x 1.200lm		- geeignet für den temporären Einsatz im Außenbereich - 2m Netzanschlusskabel (rot) mit verriegelbaren Netz-Schuko- Stecker (IP67) -Option: Funkfernbedienung zum Schalten im Netzbetrieb (Typenzusatz: „-DF“)		
Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage) Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR... Zentrale Zentralversorag: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260									

Typenzusätze ☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)

Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR... Zentrale

Zentralversorgt: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/IP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260

Optionen

Kontakt FF zur Notlichtblockierung
Potentialfreier Sammelstörmelde Kontakt KT
Strahlerköpfe lose beigelegt mit 10m Anschlusskabel zur abgesetzten Montage

