

Typenreihe RTC

LED-Wannen-Langfeld-Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Robustes, schlagfestes Gehäuse (IK8). Polycarbonat-Sockel, grau (RAL7035) und gefrostete, lichtstreuende Haube aus UV stabilem Kunststoff. Mit Stahlblechreflektor (werkzeuglos zu entnehmen) und Edelstahlverschlüssen für werkzeugloses Öffnen. Inkl. Schnellmontage-Zubehör. Geeignet für Wand- und Deckenmontage.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Gehäuse	Sockel: Polycarbonat (grau, RAL 7035) Haube: gefrostet, lichtstreuend, UV-stabil Reflektor: Stahlblech



Typ					Einzelbatterieleuchte					
Selbsttest serienmäßig	Typenzusatz				Notlicht- brenndauer	Leuchtmittel	Montage	Schaltung	Abmessung LxHxT [mm]	
	-S	-IB	-DB	-AB						
RTC-32LI03-S-NW	☺	✓	✓	-	3h	32W LED, neutral-weiß ~4.000 K Netz 4.000 lm / Not 400 lm	Wand/Decke	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung	1200 x 91 x 96	
RTC-32LI03-S- NW-5W	☺	✓	✓	-		32W LED, neutral-weiß ~4.000 K Netz 4.000 lm / Not 650 lm				
RTC-32LI08-S	☺	✓	✓	-	8h	32W LED, neutral-weiß ~4.000 K Netz 4.000 lm / Not 280 lm				
RTC-40LI03-S-NW	☺	✓	✓	-	3h	40W LED, neutral-weiß ~4.000 K Netz 5.000 lm / Not 400 lm				
RTC-40LI03-S- NW-5W	☺	✓	✓	-		40W LED, neutral-weiß ~4.000 K Netz 5.000 lm / Not 650 lm				
RTC-40LI08-S	☺	✓	✓	-	8h	40W LED, neutral-weiß ~4.000 K Netz 5.000 lm / Not 280 lm			1500 x 91 x 96	
Typ					Für zentrale Versorgung 230V AC-DC					
Ohne Überwachung	Typenzusatz		Anschluss- Spannung	Leuchtmittel	Montage	Abmessung LxHxT [mm]				
	-X	-SX								
RTC-32LC-NW	a.A.	✓	230V AC-DC	32W LED, neutral-weiß ~4.000 K 4.000 lm	Wand/Decke	1200 x 91 x 96				
RTC-40LC-NW	a.A.	✓		40W LED, neutral-weiß ~4.000 K 5.000 lm		1500 x 91 x 96				
Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)										
Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -DB = für DLA128 Zentrale -AB = für AIR...-Zentrale										
Zentralversorort: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260										

Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)

Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -DB = für DLA128 Zentrale -AB = für AIR...-Zentrale

Zentralversorgt: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260

Optionen
Ballschutzgitter
Diverse Umschaltweichen

