

Istruzioni uso terminali mod: OC180, OC500, OC550, AM300

Per entrare nel Menù del terminale

premere tasto '**M**' e passare il badge 'chiave' (Amministratore)
(in alternativa al badge chiave digitare il codice 999999 e password 555999)

Scorrere i menu agendo sui tasti **IN**/**<-** e **OUT**/**->**

Premere **OK** per entrare nel menù (o funzione) selezionato

(In generale il tasto **C** serve per 'Uscire da...' 'Annullare...')

Struttura dei MENU:

-Utente

- Registrazione (Aggiungere nuove tessere/badge)
- Cancellare
- Verif.Modal
- Gruppo (Usato per controllo accessi)
- Confi.Ammin
- Cancella Admin

-Setup

- Sistema
 - Dev ID
 - Tempo (impostare data e ora)
 - Calibrazione (vedi nota sotto)
 - Lingua
 - Cod Lavoro
 - Ora Legale
 - Rete
 - Modo (Server/Client)
 - Indirizzo IP
 - Subnet mask
 - Indirizzo MAC
 - Gateway IP
 - Porta locale
 - Volume
 - Sblocca
 - Stand By

- Log setup
- Test Sistema

-USB Flash

Backup Nuove Reg. (Usata per scaricare le timbrature mediante USB)

Backup Tutte le Reg.

Backup utenti

Utenti ripristino

-Sistema INfo

ISTRUZIONI PER CALIBRAZIONE DEL TEMPO

Prima di tutto bisogna calcolare di quanti secondi al giorno il terminale va avanti o indietro.
(fare dovute verifiche)

Per esempio supponiamo che il nostro terminale vada avanti di 3 secondi al giorno

Dobbiamo perciò impostare il parametro di calibrazione a - 3

(Se il terminale resta indietro di 3 secondi impostare il parametro a 3)

Sul terminale:

premere tasto M e poi avvicinare il badge chiave

(per spostarsi usare i tasti <- e -> sulla tastiera e tasto 'OK' per selezionare la voce)

selezionare la voce 'setup' (OK)

selezionare la voce 'sistema' (OK)

selezionare la voce 'calibrazione' (OK)

premere il tasto <- o -> per aumentare o diminuire il valore impostato

poi premere tasto 'OK' , poi il tasto 'C' e confermare con 'OK'

uscire premendo il tasto 'C' fino ad uscire alla schermata principale

eventualmente ripetere per verificare che il valore sia stato inserito correttamente.