


Cuadro eléctrico para grupos de PRESIÓN o RESIDUALES de 2 bombas



Funcionamiento

Protección de nivel de agua para evitar el funcionamiento en seco de la bomba mediante un contacto (boyas, presostato u otros).
Control de marcha/paro de la bomba mediante un contacto (boyas, presostato, programador riego u otros).
Relé de alternancia y simultaneidad.



Aplicaciones recomendadas

Grupo de presión con control por presostato
Llenado de depósito con control de llenado por boyas
Control de riego mediante programador de riego
Arqueta de residuales de 2 bombas (sin alarma)

Características

Caja de material plástico de 300x250x140 en ABS con tapa de policarbonato transparente. Contactor y guardamotor marca WEG. Protección general por disyuntor. Protección térmica por relé térmico. Selector de funcionamiento en automático, paro o manual (AUT-O-MAN). Contacto para control remoto (presostato, boyas u otros).

Señalización mediante pilotos

Piloto rojo: activación de protección térmica. Piloto amarillo: cuadro funcionando en modo automático. Piloto verde: motor conectado. Seis prensaestopas para cables de conexión.

Cuadro eléctrico para GRUPO DE PRESIÓN o RESIDUALES de 2 bombas

Protección de nivel de agua y control mediante un contacto (boyas, presostato u otros)

Tipo		Regulación		
Monofásicos 1 ~ 230V	Trifásicos 3 ~ 400V	Amperios	CV max. 400V	CV max. 230V
AMC 2B-P 2M	AMC 2B-P 2T	1,8 – 2,8 A	1	-
AMC 2B-P 4M	AMC 2B-P 4T	2,8 – 4 A	1,5	0,5
AMC 2B-P 6M	AMC 2B-P 6T	4 – 6,3 A	3	0,75
AMC 2B-P 8M	AMC 2B-P 8T	5,6 – 8 A	4	1
AMC 2B-P 10M	AMC 2B-P 10T	7 – 10 A	4	1,5
AMC 2B-P 12M	AMC 2B-P 12T	8 -12,5 A	5,5	2

Consultar equivalencia amperios/caballos en el apartado correspondiente al motor seleccionado en el catálogo general.

Códigos Monofásico	P.V.P euros	Códigos Trifásico	P.V.P euros
P0070349	512	P0070343	512
P0070350	512	P0070344	512
P0070351	512	P0070345	512
P0070352	512	P0070346	512
P0070353	512	P0070347	512
P0070354	546	P0070348	546