



# Aggregat prądotwórczy **FD 80 C-Q**

Nr art. 49519

Kod: F.0080.CZC2-Q2670T370-02



Zdjęcie przykładowe, szczegóły mogą odbiegać od ilustracji

## Charakterystyka

- Cyfrowa regulacja napięcia  $\pm 1\%$
- Pomiar napięcia na trzech fazach
- Niski poziom zakłóceń THD  $< 2,5\%$
- Prąd startowy prądnicy  $320\% I_n$  10s
- Klasa izolacji H
- Stopień ochrony prądnicy IP23
- Klasa wykonania G2 (wg ISO 8528-5)
- Szybkie przyjęcie obciążenia
- Gotowość pracy w trybie ręcznym i automatycznym
- Czas pracy na zbiorniku przy 75 % obciążenia 18,5 h
- Kompaktowe rozmiary
- Możliwość podnoszenia wózkami od przodu i od boku

## Parametry techniczne

|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Moc maksymalna ESP</b>                             | 88,0 kVA / 88,0 kW      |
| <b>Moc znamionowa PRP</b>                             | 80,0 kVA / 80,0 kW      |
| <b>Prąd znamionowy PRP</b>                            | 115,0 A                 |
| <b>Częstotliwość</b>                                  | 50 Hz                   |
| <b>Napięcie</b>                                       | 400 V                   |
| <b>Emisja spalin</b>                                  | fuel optimized          |
| <b>Rodzaj paliwa</b>                                  | Diesel (EN 590)         |
| <b>Pojemność zbiornika paliwa</b>                     | 370 l                   |
| <b>Zużycie paliwa dla 50% / 75% / 100% / 110% PRP</b> | 12 / 18 / 25,0 / 27 l/h |
| <b>Autonomia dla 75% / 100% obciążenia</b>            | 18,5 / 13,3 h           |
| <b>Waga agregatu bez paliwa</b>                       | ~1390 kg                |
| <b>Wymiary D x S x W</b>                              | 2670 x 1160 x 1720 mm   |

## Wposażenie podstawowe

- Silnik Cummins 6BTA5,9-G5
- Prądnica Linz PRO22S B/4
- Prądnica bezszczotkowa
- Cyfrowy AVR DR-30
- Sterownik ComAp IL4-AMF25
- Wyłącznik główny agregatu Schneider
- Cewka wybijakowa wyłącznika
- Transformatorowa ładowarka akumulatora
- Grzałka bloku silnika
- ECU - regulator obrotów
- System paliwowy Pompa mechaniczna
- Ramozbiornik 370 l z wanną retencyjną i izolacją dźwiękochłonną
- Dwa wlewy paliwa
- 4 punkty podnoszenia z zawieszami
- Wysunięte płozы ułatwiające mocowanie do podłoża

Szczegółowe wyposażenie – strona 3

## Definicje

### Moc znamionowa PRP:

Określa maksymalną dostępną moc zespołu przy zmiennym obciążeniu w pracy ciągłej. Dopuszczalne przeciążenie  $+10\%$  maksymalnie przez 1h na każde 12h pracy. Średni pobór mocy w ciągu 250h pracy nie powinien przekraczać 70% PRP.

### Moc maksymalna ESP:

Określa maksymalną moc awaryjną, jaką może osiągnąć agregat w przypadku awarii zasilania podstawowego. Przeciążenie jest niedopuszczalne. Agregat powinien być dobrany tak, by średnie obciążenie nie przekraczało 80% ESP. Dopuszczalny sumaryczny czas pracy 500h rocznie, w tym 25h pracy z mocą ESP.

## Normy i Dyrektywy

- Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
- Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE
- Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE
- Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE
- ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2022
- PN-EN ISO 8528-13:2016
- PN-EN 60204-1

## Dane kontaktowe

### FOGO Sp.z o.o.

Święciechowska 36, 64-115 Wilkowice  
agregaty@fogo.pl, www.fogo.pl



# Agregat prądotwórczy FD 80 C-Q

Nr art. 49519

Kod: F.0080.CZC2-Q2670T370-02

## Silnik


|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Producent silnika</b>           | Cummins            |
| <b>Model silnika</b>               | 6BTA5.9-G5         |
| <b>Kraj produkcji</b>              | Indie              |
| <b>Moc silnika netto</b>           | 88,0 kW            |
| <b>Emisja spalin</b>               | fuel optimized     |
| <b>Obroty</b>                      | 1500 obr/min       |
| <b>Regulacja obrotów</b>           | ECU                |
| <b>Klasa wykonania</b>             | G2 (wg ISO 8528-5) |
| <b>Pojemność silnika</b>           | 5,9 l              |
| <b>Liczba cylindrów</b>            | 6                  |
| <b>Układ paliwowy</b>              | Pompa mechaniczna  |
| <b>Instalacja</b>                  | 12V V              |
| <b>Pojemność cieczy chłodzącej</b> | 19,7 l             |
| <b>Pojemność miski olejowej</b>    | 16,4 l             |
| <b>Rodzaj paliwa</b>               | Diesel (EN 590)    |

## Prądnica

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Producent prądnicy</b>            | Linz                 |
| <b>Model prądnicy</b>                | PRO22S B/4           |
| <b>Kraj produkcji</b>                | Włochy               |
| <b>Napięcie znamionowe</b>           | 400 V                |
| <b>Współczynnik mocy (cos φ)</b>     | 0,8                  |
| <b>Temperatura, wysokość</b>         | 40 °C, 1000m n.p.m.  |
| <b>Moc znamionowa</b>                | 80,0 kVA             |
| <b>Stopień ochrony</b>               | IP 23                |
| <b>Konstrukcja</b>                   | jednołożyskowa       |
| <b>Połączenie z silnikiem</b>        | bezpośrednie         |
| <b>Technologia</b>                   | bezszcotkowa         |
| <b>Podtrzymanie prądu zwarcowego</b> | 320% 10s             |
| <b>Sprawność</b>                     | 90,3 %               |
| <b>Klasa izolacji</b>                | H                    |
| <b>Zawartość harmoniczných THD</b>   | <2,5 %               |
| <b>Reaktancja Xd"</b>                | 10,1 %               |
| <b>Regulacja napięcia</b>            | Cyfrowy AVR DR-30    |
| <b>Pomiar napięcia</b>               | 3 fazy               |
| <b>Dokładność regulacji</b>          | +/- 0,25 %           |
| <b>Zasilanie AVR</b>                 | Uzwojenie pomocnicze |

## Sterownik

- Typ sterownika: ComAp IntelliLite 4 AMF 25
- Intuicyjny interfejs graficzny
- Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem
- Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora
- Dziennik zdarzeń: do 350 pozycji
- Pomiar wartości prądu w 3 fazach
- Pomiar wartości napięcia sieci i generatora
- Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej
- Licznik energii czynnej i biernej generatora
- Licznik czasu pracy, liczniki przeglądów
- Liczniki wielofunkcyjne, do konfiguracji wg potrzeb
- Pomiar napięcia akumulatora
- Pełne zabezpieczenie silnika i prądnicy
- Magistrala CAN i port USB
- Możliwość doposażenia o dwa dodatkowe moduły komunikacyjne lub wejść/wyjść
- Podłączenie do internetu poprzez moduł Ethernet, 4G&GPS (opcja)
- Wsparcie protokołu ModBus oraz SNMP
- Darmowa aplikacja WebSupervisor dla Android lub iOS do podglądu floty agregatów
- Wysyłanie powiadomień o błędach poprzez SMS lub e-mail (wymagany moduł CM2-4G-GPS)
- Lokalizacja, funkcja „Geo-fencing”: (wymagany moduł CM2-4G-GPS)
- 3 poziomy dostęp, zabezpieczone hasłem
- Moduł PLC umożliwiający rozszerzenie funkcjonalności sterownika wg specyficznego zapotrzebowania
- Dostępne dodatkowe sygnały binarne: wejścia – 2, wyjścia – 1, pomiarowe – 1,





# Agregat prądotwórczy **FD 80 C-Q**

Nr art. 49519

Kod: F.0080.CZC2-Q2670T370-02

## Wyposażenie standardowe

- Silnik Cummins 6BTA5.9-G5
- Elektroniczny regulator obrotów
- Pomiar ciśnienia oleju
- Pomiar temperatury silnika
- Grzałka silnika z termostatem
- Olej silnikowy Titan Cargo 15W40
- Filtr paliwa z separatorem wody
- Płyn chłodzący Fuchs Maintain Fricofin DP
- Wlew płynu chłodzącego na dachu obudowy
- Akumulator rozruchowy 180Ah
- Transformatorowa ładowarka akumulatora
- Prądnica Linz PRO22S B/4
- Cyfrowy AVR DR-30
- Wyłącznik Schneider NSX 160 3P + Mic.2.2
- Cewka wybijakowa wyłącznika generatora
- Sterownik ComAp IL4-AMF25
- Sygnalizator dźwiękowy awarii
- Przycisk awaryjnego zatrzymania
- Obudowa wyciszona, kolor 7024
- Ramozbiornik z przestrzenią retencyjną
- Dwa wlew paliwa wewnątrz obudowy
- Kontrola poziomu paliwa
- Wibroizolatory drgań silnika i prądnicy
- Tłumik spalin z kompensatorem drgań
- Uchwyty załadunkowe

## Akcesoria opcjonalne i usługi

- Ręczna pompa do spustu oleju
- Odłącznik akumulatora
- Wyłącznik agregatu 4P Schneider NSX Micrologic 2.2
- Odbiór mocy – złącza typu Power Lock
- Szafka odbioru mocy z gniazdami SOM 204
- Układ SZR sterowany sterownikiem generatora
- Układ SZR z kontrolerem
- Przystosowanie układu SZR do warunków zewnętrznych
- Karta komunikacji GPRS
- Karta komunikacji Ethernet
- Karta komunikacji RS 485, RS 232
- Zdalny wyświetlacz
- Zamykany wlew paliwa na zewnątrz obudowy
- Czujnik wycieku w przestrzeni retencyjnej
- Zewnętrzny zbiornik paliwa 1 000 – 10 000 l
- Układ uzupełniania paliwa w zbiorniku agregatu
- Podłączenie agregatu wraz z uruchomieniem
- Transport

## Wytyczne eksploatacyjne

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Okres wymiany filtrów paliwa</b>        | 500 h / 6m-cy                          |
| <b>Okres wymiany oleju</b>                 | 250 h / 6m-cy                          |
| <b>Okres wymiany filtrów oleju</b>         | 250 h / 6m-cy                          |
| <b>Okres wymiany płynu chłodzącego</b>     | 2000 h / 2 lata                        |
| <b>Okres wymiany filtra powietrza</b>      | 1000 h                                 |
| <b>Okres wymiany baterii</b>               | 2 lata                                 |
| <b>Okres badań instalacji elektrycznej</b> | Zgodnie z wymogami normy PN-HD 60364-6 |

## Wytyczne instalacyjne

|                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Przyłącze odbioru mocy</b>                      | Zacisk wyłącznika                |
| <b>Sugerowany przewód odbioru mocy do 30 m</b>     | elastyczny 5x35 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Sugerowany przewód potrzeb własnych do 30 m</b> | elastyczny 3x2,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Średnica rury wydechowej max. 7 m, 4 kolana</b> | 76,1 mm                          |

\* w przypadku instalacji z układem SZR FOGO, patrz instrukcję SZR w zakresie dodatkowego okablowania sterującego

## Gwarancja

|                                                    |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agregaty pracujące jako zasilanie rezerwowe</b> | 60 miesięcy z limitem 1000 motogodzin, pod warunkiem wykonywania wymaganych przeglądów okresowych |
| <b>Agregaty do pracy ciągłej</b>                   | 12 miesięcy z limitem 1000 motogodzin                                                             |