

LED Einbau- bzw. Aufbau-Downlight als Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Flaches, weißes Gehäuse mit runder (nicht bei Aufbaumontage) oder quadratischer Blende. Wahlweise für Deckeneinbau- oder Deckenaufbaumontage (Aufbau nur in kubischer Bauform) erhältlich. Speziallinsen für unterschiedliche Anwendungszwecke und Montagehöhen stehen zur Verfügung: Engstrahlende (asymmetrische) Linsen zur Beleuchtung von Rettungswegen mit großen Leuchten-Abständen oder Linsen mit symmetrischer Abstrahlcharakteristik zur Flächenausleuchtung (z.B. für Bereiche mit besonderer Panikgefährdung).

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 21
Schutzklasse	I
Gehäuse	rostfreies Metall, weiß (RAL9016)



Abbildung Typ ARU mit runder Blende (Deckeneinbau) und Einzelbatterie-Betriebsgeräte (Montage durch Deckenausschnitt)



Abbildung Typ ARU (Einzelbatterie) im großen Deckenaufbaugehäuse



Abbildung Typ ARU (Einzelbatterie) mit runder Blende (Deckeneinbau)



Abbildung Typ ARU (zentralversorgt) mit quadratischer Blende (Deckeneinbau)

Typ				Einzelbatterieleuchte					
Selbsttest serienmäßig	Typenzusatz			Notlicht- brenndauer	Leuchtmittel (Lichtstrom im Notbetrieb)	Montage	Linsen- Abstrahlcharakteristik	Deckenaus- schnitt [mm]	Abmessung [mm]
	-S	-IB	-AB						
ARU-L03E-RF	☺	✓	-	3h	LED (150 lm im Notbetrieb)	Decken- einbau	symmetrisch für Flächenausleuchtung (Lichtpunkthöhe bis 6m)	Ø 64	Runde Blende: Ø 80 zzgl. separate Betriebsgeräte
ARU-L03E-QF	☺	✓	-				eckige Blende: L 80 x B 80 zzgl. separate Betriebsgeräte		
ARU-L03E-RW	☺	✓	-				asymmetrisch für Rettungswegausleuchtung (Lichtpunkthöhe bis 6m)		Runde Blende: Ø 80 zzgl. separate Betriebsgeräte
ARU-L03E-QW	☺	✓	-				eckige Blende: L 80 x B 80 zzgl. separate Betriebsgeräte		
ARU-L03E-RA	☺	✓	-				symmetrisch für Flächenausleuchtung (Lichtpunkthöhe bis 3,5m)		Runde Blende: Ø 80 zzgl. separate Betriebsgeräte
ARU-L03E-QA	☺	✓	-				eckige Blende: L 80 x B 80 zzgl. separate Betriebsgeräte		
ARU-L03E-RB	☺	✓	-				asymmetrisch für Rettungswegausleuchtung (Lichtpunkthöhe bis 3,5m)		Runde Blende: Ø 80 zzgl. separate Betriebsgeräte
ARU-L03E-QB	☺	✓	-				eckige Blende: L 80 x B 80 zzgl. separate Betriebsgeräte		
ARU-L03D-QF	☺	✓	-			Decken- aufbau	symmetrisch für Flächenausleuchtung (Lichtpunkthöhe bis 6m)	-	L 190 x B 190 x H 80 mm
ARU-L03D-QW	☺	✓	-				asymmetrisch für Rettungswegausleuchtung (Lichtpunkthöhe bis 6m)		
ARU-L03D-QA	☺	✓	-				symmetrisch für Flächenausleuchtung (Lichtpunkthöhe bis 3,5m)		
ARU-L03D-QB	☺	✓	-				asymmetrisch für Rettungswegausleuchtung (Lichtpunkthöhe bis 3,5m)		
Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage) Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR... Zentrale Zentralversorort: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein L PS260									

Typenzusätze ☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage

Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR... Zentrale

Zentralversorgt: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260



Abbildung Typ ARU (zentralversorgt)
im großen Deckenaufbaugeschäse



Abbildung Typ ARU (zentralversorgt)
im kleinen Deckenaufbaugeschäse



Abbildung Typ ARU (zentralversorgt)
mit runder Blende (Deckeneinbau)

Typ			Für zentrale Versorgung 230V AC-DC						
Ohne Überwachung	Typenzusatz		Anschluss-Spannung	Leuchtmittel (Lichtstrom im Notbetrieb)	Montage	Linsen-Abstrahlcharakteristik	Deckenausschnitt [mm]	Abmessung [mm]	
	-X	-SX							
ARU-LCE-RF	✓	✓	230V AC-DC	2W LED 200 lm	Decken-einbau	symmetrisch für Flächenausleuchtung (Lichtpunkthöhe bis 6m)	Ø 64	Runde Blende: Ø 80 zzgl. separate Betriebsgeräte	
ARU-LCE-QF	✓	✓		4W LED 400 lm				eckige Blende: L 80 x B 80 zzgl. separate Betriebsgeräte	
ARU-4LCE-RF	✓	✓						2W LED 200 lm	Runde Blende: Ø 80 zzgl. separate Betriebsgeräte
ARU-4LCE-QF	✓	✓							eckige Blende: L 80 x B 80 zzgl. separate Betriebsgeräte
ARU-LCE-RW	✓	✓				4W LED 400 lm			Runde Blende: Ø 80 zzgl. separate Betriebsgeräte
ARU-LCE-QW	✓	✓		eckige Blende: L 80 x B 80 zzgl. separate Betriebsgeräte					
ARU-4LCE-RW	✓	✓		symmetrisch für Flächenausleuchtung (Lichtpunkthöhe bis 3,5m)				Runde Blende: Ø 80 zzgl. separate Betriebsgeräte	
ARU-4LCE-QW	✓	✓						eckige Blende: L 80 x B 80 zzgl. separate Betriebsgeräte	
ARU-LCE-RA	✓	✓			asymmetrisch für Rettungswegeausleuchtung (Lichtpunkthöhe bis 3,5m)	Runde Blende: Ø 80 zzgl. separate Betriebsgeräte			
ARU-LCE-QA	✓	✓				eckige Blende: L 80 x B 80 zzgl. separate Betriebsgeräte			
ARU-LCE-RB	✓	✓		symmetrisch für Flächenausleuchtung (Lichtpunkthöhe bis 6m)		Runde Blende: Ø 80 zzgl. separate Betriebsgeräte			
ARU-LCE-QB	✓	✓				eckige Blende: L 80 x B 80 zzgl. separate Betriebsgeräte			
ARU-LCD-QF	✓	✓			Decken-aufbau	symmetrisch für Flächenausleuchtung (Lichtpunkthöhe bis 6m)	L 190 x B 190 x H 80 mm		
ARU-LCDK-QF	-	✓					4W LED 400 lm	L 110 x B 110 x H 65 mm	
ARU-4LCD-QF	✓	✓		L 190 x B 190 x H 80 mm					
ARU-4LCDK-QF	-	✓		L 110 x B 110 x H 65 mm					
ARU-LCD-QW	✓	✓		2W LED 200 lm		asymmetrisch für Rettungswegeausleuchtung (Lichtpunkthöhe bis 6m)		L 190 x B 190 x H 80 mm	
ARU-LCDK-QW	-	✓					L 110 x B 110 x H 65 mm		
ARU-4LCD-QW	✓	✓					L 190 x B 190 x H 80 mm		
ARU-4LCDK-QW	-	✓					L 110 x B 110 x H 65 mm		
ARU-LCD-QA	✓	✓		2W LED 200 lm	symmetrisch für Flächenausleuchtung (Lichtpunkthöhe bis 3,5m)	L 190 x B 190 x H 80 mm			
ARU-LCDK-QA	-	✓				asymmetrisch für Rettungswegeausleuchtung (Lichtpunkthöhe bis 3,5m)	L 110 x B 110 x H 65 mm		
ARU-LCD-QB	✓	✓					L 190 x B 190 x H 80 mm		
ARU-LCDK-QB	-	✓					L 110 x B 110 x H 65 mm		
Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage) Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR... Zentrale Zentralversorgt: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260									

Typenzusätze (© = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)

Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR... Zentrale

Zentralversorgt: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/IP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260

Optionen

8-stündige Nennbetriebsdauer (nicht alle Versionen)

Deckenaufbaugeschäse mit seitlicher

Kabeleinführung auf Anfrage

Betoneinbaugeschäse (zentralversorgt)

