

Typenreihe COK/COG

Design Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Weißes, quaderförmiges Aufbaugehäuse mit freistrahrender Spezielscheibe als Piktogrammträger. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Erhältlich in 2 Erkennungsweiten. Inklusive Leuchtmittel und Piktogramm-Set.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 32
Schutzklasse	I
Gehäuse	Stahlblech, weiß (RAL 9016)



Abbildung Typ COK Wand



Abbildung Typ COG mit Rohr-Zentralpendel

Typ						Einzelbatterieleuchte				
Funktions-LED und Prüftaster	Typenzusatz					Notlicht- brenndauer	Leucht- mittel	Montage	Erkennungs- weite	Abmessung LxHxT [mm]
	-S	-B	-B-UA	-IB	-AB					
COK-L03W	✓	-	-	✓	-	3h	LED	Parallele Wandmontage	25 m	258 x 205 x 53
COK-L03D	✓	-	-	✓	-			Deckenaufbau		258 x 207 x 51
COG-L03W	✓	-	-	✓	-			Parallele Wandmontage	34 m	338 x 250 x 53
COG-L03D	✓	-	-	✓	-			Deckenaufbau		338 x 252 x 51
Typ						Für zentrale Versorgung 230V AC-DC				
Ohne Überwachung	Typenzusatz			Anschluss- Spannung	Leucht- mittel	Montage	Erkennungs- weite	Abmessung LxHxT [mm]		
	-Ü	-X	-SX							
COK-LCW	✓	✓	✓	230V AC-DC	LED	Parallele Wandmontage	25 m	258 x 205 x 53		
COK-LCD	✓	✓	✓			Deckenaufbau		258 x 207 x 51		
COG-LCW	✓	✓	✓			Parallele Wandmontage	34 m	338 x 250 x 53		
COG-LCD	✓	✓	✓			Deckenaufbau		338 x 252 x 51		
Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)										
Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -B = für ÜB-Zentrale -B-UA = für UA-Zentrale -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR200 Zentrale										
Zentralversorg: -Ü = Adressbaustein LIP/PIP/BIP/GIP/TED -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/PIP/BIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS200										

Typenzusätze (© = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)

Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -B = für ÜB-Zentrale -B-UA = für UA-Zentrale -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR200 Zentrale

Zentralversorgung: -Ü = Adressbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS200

Optionen

Ösen für Ketten/Seilabhängung

Rohrpendel

Wandauslegerwinkel

Zentralversorgte Leuchten mit 6W bzw. 8W T5

Sonderpiktogramm

