



Typenreihe KAU

Kompakte Sicherheitsleuchte in hoher Schutzart (IP54) mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Schlankes, weißes Universal-Kunststoffgehäuse als Sicherheitsleuchte für Wand-, Decken- und Auslegermontage mit klarem Lichtaustritt. Mittels separat erhältlichen Einbaurahmen ebenfalls geeignet für Hohldeckeneinbau. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Inklusive Leuchtmittel.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Gehäuse	Kunststoff, weiß




Abbildung Deckeneinbaurahmen



Abbildung Typ KAU Deckeneinbau



Abbildung Typ KAU Deckenaufbau

Typ						Einzelbatterieleuchte						
Selbsttest serienmäßig	Typenzusatz					Notlicht- brenndauer	Leucht- mittel	Licht- strom	Montage	Hohldecken-Einbaurahmen (optional) [mm]	Akku	Abmessung L x H x T [mm]
	-S	-B	-B-UA	-IB	-AB							
KAU-L03U-S	☺	-	-	-	✓	3h	LED 4W	170 lm	Wand/Decke/ Wandausleger	Rahmen: L 295 x B 70 Deckenausschnitt: L 275 x B 54 Einbautiefe: 60	LiFePO4	250 x 50 x 34
KAU-L08U-S	☺	-	-	-	✓	8h		75 lm				
Typ						Für zentrale Versorgung 230V AC-DC						
TX Baustein serienmäßig	Typenzusatz			Anschluss- Spannung	Leucht- mittel	Licht- strom	Montage	Hohldecken-Einbaurahmen (optional) [mm]	Abmessung L x H x T [mm]			
	-Ü	-X	-SX									
KAU-LCU-X	-	✓	-	230V AC-DC	LED 4W	200 lm	Wand/Decke/ Wandausleger	Rahmen: L 295 x B 70 Deckenausschnitt: L 275 x B 54 Einbautiefe: 60	250 x 50 x 34			
Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)												
Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -B = für ÜB-Zentrale -B-UA = für UA-Zentrale -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR200 Zentrale												
Zentralversorgt: -Ü = Adressbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS200												

Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)

Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -B = für UB-Zentrale -B-UA = für UA-Zentrale -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR200 Zentrale

Zentralversorgt: -Ü = Adressbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS200

Optionen

Hohldeckeneinbaurahmen

