

Typenreihe RIK/RIG/RIO

Wandeinbau-Rettungszeichen- bzw. Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung und Ausleuchtung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Front wahlweise mit Lamellen- oder Gitter-Blende zur blendfreien Beleuchtung bzw. mit Rahmenblende und opaler Scheibe. Baureihe RIO ist optional mit 1-seitiger Beschriftung mittels Piktogramm Folie erhältlich. Schwarzes Gehäuse aus Aluminium Druckguss. Inkl. Kunststoff-Betoneinbautopf. Inklusive Leuchtmittel.



Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Gehäuse	Aluminium-Druckguss, schwarz



Abbildung RIK mit Lamellenblende



Abbildung RIG mit Gitterblende



Abbildung Typ RIK mit Einbaugehäuse



Abbildung RIO mit Rahmenblende und Piktogramm



Abbildung RIO mit Rahmenblende und opaler Scheibe

Typ						Einzelbatterieleuchte					
Funktions-LED und Prüftaster	Typenzusatz					Notlicht- brenndauer	Leucht- mittel	Montage	Abdeckung	Abmessung LxHxT [mm]	
	-S	-B	-B-UA	-IB	-AB						
RIK-L03	✓	-	-	✓	-	3h	LED	Wand-Einbaumontage (inkl. Kunststoff- Betoneinbaukasten)	Lamellenblende	Frontblende 232 x 78 x 16 Einbaugehäuse 232 x 84 x 80(+17) Einbauöffnung 190 x 60 Einbautiefe 80	
RIG-L03	✓	-	-	✓	-				Gitterblende		
RIO-L03	✓	-	-	✓	-				Rahmenblende mit opaler Scheibe (Option: Piktogramm)		
Typ						Für zentrale Versorgung 230V AC-DC					
Ohne Überwachung	Typenzusatz			Anschluss- Spannung	Leucht- mittel	Montage	Abdeckung	Abmessung [mm]			
	-Ü	-X	-SX								
RIK-LC	✓	✓	✓	230V AC-DC	LED	Wand-Einbaumontage (inkl. Kunststoff- Betoneinbaukasten)	Lamellenblende	Frontblende 232 x 78 x 16 Einbaugehäuse 232 x 84 x 80(+17) Einbauöffnung 190 x 60 Einbautiefe 80			
RIG-LC	✓	✓	✓				Gitterblende				
RIO-LC	✓	✓	✓				Rahmenblende mit opaler Scheibe (Option: Piktogramm)				
Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage) Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -B = für ÜB-Zentrale -B-UA = für UA-Zentrale -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR200 Zentrale Zentralversorg: -Ü = Adressbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS200											

Optionen
Farbe weiß
Piktogramm-Folien-Set (Erkennungsweite 12 m)
Kinoschaltung bei zentralversorgter Ausführung: AC Lichtstromabsenkung (voller Lichtstrom im Notbetrieb)

