

Typenreihe RTP



LED-Wannen-Langfeld-Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Robustes, graues Kunststoffgehäuse (IP65 / IK8) mit klarer, strukturierter Haube und Schnappverschlüssen. Ausführung mit energieeffizienten, langlebigen LED-Leuchtmittel (ZHAGA Standard).

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Gehäuse	Kunststoff (grau) mit klarer, strukturierter Haube Stahlblech-Reflektor



Abbildung Dimmer für einstellbaren Lichtstrom im DC-Betrieb
Eingebaut in den Typen RTP-32LC-NW-DC und RTP-40LC-NW-DC



Abbildung RTP mit LED Modul (ZHAGA Standard)

Typ				Einzelbatteriebeleuchte				
Selbsttest serienmäßig	Typenzusatz			Notlicht- brenndauer	Leuchtmittel	Montage	Schaltung	Abmessung LxHxT [mm]
	-S	-IB	-AB					
RTP-32L03-S-NW	☺	✓	-	3h	32W LED, neutral-weiß ~4.000 K Netz 4.000 lm / Not 300 lm	Wand/ Decke	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung	1275 x 85 x 96
RTP-40L03-S-NW	☺	✓	-		40W LED, neutral-weiß ~4.000 K Netz 5.000 lm / Not 300 lm			1585 x 85 x 96
Typ				Für zentrale Versorgung 230V AC-DC				
Ohne Überwachung	Typenzusatz		Anschluss- Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom im DC-Betrieb (einstellbar)	Montage	Abmessung LxHxT [mm]	
	-X	-SX						
RTP-32LC-NW	a.A.	✓	230V AC-DC	32W LED, neutral-weiß ~4.000 K Netz 4.000 lm	BLF 18/25/50/75/100%	Wand/ Decke	1275 x 85 x 96	
RTP-32LC-NW-DC	a.A.	✓		40W LED, neutral-weiß ~4.000 K Netz 5.000 lm			1585 x 85 x 96	
RTP-40LC-NW	a.A.	✓						
RTP-40LC-NW-DC	a.A.	✓						
Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage) Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR...-Zentrale Zentralversorgt: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260								

