DC直流充電樁



BEVC-120K / BEVC-180K / BEVC-240k





盛益晉好能源股份有限公司

地址 | 桃園市中壢區高鐵南路二段200號10樓

客服電話 | 0800-208-022

客服信箱 | support@billionevc.com 業務信箱 | sales@billionevc.com







官方網站 FB粉絲專頁

官方LINE

產品規格

	BEVC-120K	BEVC-180K	BEVC-240K
輸入(交流)			
輸入電壓		3P+N+G 380Vac ± 15%	
輸入頻率	50Hz / 60Hz		
功率因素	≧ 0.99		
效率	≧ 95%		
		_	_
輸出電壓範圍		DC 200Vdc ~ 1000Vdc	
輸出電流範圍	0~250A		
輸出功率	120KW	180KW	240KW
輸出電壓誤差範圍		≦ ±0.5%	
操作介面與控制			
LED 指示燈	充電A、充電B、電源、故障		
LCD 顯示屏幕	7吋全彩LCD觸控螢幕		
按鈕	緊急停止按鈕		
啟動方式	Mobile APP、RFID卡		
通訊介面			
通訊協議	OCPP 1.6J		
通訊模式	Ethernet (標準) / 4G LTE & WIFI (選配)		
硬體			
充電槍接口介面	雙槍 CCS 1 規格、雙槍 CCS 2 規格;單槍 CCS 1 + 單槍 CCS 2 規格 (可依需求選用)		
充電槍纜線長度	5M(標準) / 7M(選配)		
散熱方式	風冷		
工作溫度範圍	-30°C ~ +50°C		
儲存溫度範圍	-40°C ~ +60°C		
戶外防護等級	IP55		
安全保護			
雷擊防護	具備		
防護功能	輸出過壓保護、輸出過流保護、輸入欠壓保護、缺相保護、過溫保護、交流防雷保護、 限壓保護、限流保護、充電連結異常保護、絕緣檢測保護、急停保護		
緊急關閉	按壓式按鈕		
機構規格			
尺寸(長x寬x高)	700(W) * 530(D) * 1700(H) mm		
重量	<300KG		
符合標準	VPC (CNS15511-1、CNS1511-23、CNS15511-24、CNS15511-21-2)		

^{*}交流電壓範圍和頻率範圍可能根據特定的電網標準而有所不同。