

MIR-SO100 Smart Scene Button (ZigBee)

產品介紹

這款智慧場景按鈕採用超低功耗的 ZigBee 技術，既可用作緊急按鈕，也可用作家庭自動化場景的觸發器。

功能特性

- 一鍵緊急警報。
- 一鍵自動化場景觸發。
- 超低功耗，超長續航。
- 無需佈線，安裝簡便。
- 時尚簡約設計。

基本資訊

型號: MIR-SO100
通訊方式: ZigBee 3.0
輸入電壓: 3V/DC
低電壓警報值: $2.6V \pm 0.2V$
待機電流: $\leq 5\mu A$
工作電流: $\leq 30mA$
電池類型: CR2032
電池壽命: 一年以上 (每天使用20次)
安裝方式: 吸頂式或壁掛式
尺寸: $\varnothing 50 \times 16 \text{ mm}$
認證: CE



工作環境

工作溫度: $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$

網路連線方式

1. 打開設備後蓋，取下絕緣片為設備上電。
2. 按住重設按鈕約 5 秒鐘，直到指示燈快速閃爍，表示設備已進入網路配對模式。
3. 使用閘道器將設備新增至網路。

MIR-SO100 *Smart Scene Button (ZigBee)*

顏色



白色

產品尺寸圖

