

Fogo[®]



ENERGIA

gotowa na każde wyzwanie

NOWOŚĆ

Trójfazowy agregat inwerterowy
EQUAL POWER

F 12000 iSG

Agregat prądowórczy inwerterowy **EQUAL POWER F 12000 iSG**



Paliwo	Benzyna	Gaz
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Napięcie	400 / 230 V	400 / 230 V
Moc 3~ maks. / znam.	11,8 kVA / 11,1 kVA <small>(cos φ=0,8)</small>	10,7 kVA / 10,1 kVA <small>(cos φ=0,8)</small>
Prąd znamionowy 3~	16,0 A	15,5 A
Moc 1~ maks. / znam.	9,5 kW / 9,0 kW	8,6 / 8,1 kW
Prąd znamionowy 1~	39 A	35 A
Spalanie (moc 50 / 100 %)	3,0 / 6,0 l/h	2,0 / 4,0 kg/h
Zbiornik	33 L	11 kg*

Jedno urządzenie **wiele zastosowań**



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 1 gniazdo 230 V 16 A
- 1 gniazdo 230 V 32 A
- 1 gniazdo 400 V 16 A
- Gniazdo USB
- Sygnalizacja przeciążenia
- Wskaźnik napięcia (V), częstotliwości (Hz), czasu pracy (h), mocy (%),
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe
- Lampka niskiego poziomu oleju
- Zestaw transportowy
- Akumulator rozruchowy
- Przyłącze do automatyki z układem SZR
- Zestaw transportowy
- Wąż z reduktorem



CHARAKTERYSTYKA

- Stabilna częstotliwość 50 Hz
- Inwerterowa technologia
- Stabilizacja napięcia $\pm 1\%$
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 3\%$
- Cichy 95 dB(A)
- Tylko 105 kg
- Gotowość do pracy w trybie automatycznym i ręcznym
- **Dual Fuel - możliwość pracy na benzynie (PB) lub gazie (LPG)**
- Oszczędzanie paliwa poprzez automatyczną redukcję obrotów wraz ze spadkiem obciążenia
- **Equal Power - system umożliwiający odbiór pełnej mocy agregatu w trybie pracy jednofazowej lub trójfazowej**
- Rozruch elektryczny



Możliwość pracy w trybie automatycznym (w połączeniu z dedykowanym układem SZR)

ComAp

Wyprodukowany w FOGO, automatyczny układ SZR z wykorzystaniem profesjonalnego kontrolera ATS270



FOGO Sp. z o.o.

Święciechowska 36
64-115 Wilkowice
tel. +48 65 534 11 80
mail: biuro@fogo.pl

www.fogo.pl