

DC直流充電樁

BEVC-120K / BEVC-180K / BEVC-240k

BILLION®



- 95% 能源轉換效率，提供 240kW 大功率輸出
- 可同時選配 CSS1 及 CSS2 雙規格槍頭
- 支援雙槍同時輸出，免除電動車里程焦慮
- 7 吋 LCD 螢幕顯示，充電狀態一覽無遺
- 支援 OCPP 通訊協議和多種通訊功能
- RFID 讀卡機整合識別認證及付費功能



BILLION Watts 盛齊綠能

公司地址 | 新北市新店區中興路二段 190 號 7 樓
業務諮詢 | 0800-585-665 維運客服 | 0908-810-990
Email | sales@billionwatts.com.tw



盛齊綠能官網



追蹤粉絲專頁



加入官方LINE

產品規格

型號	BEVC-120K		BEVC-180K	BEVC-240K
輸入(交流)				
輸入電壓	3P+N+G 380Vac ± 15%			
輸入頻率	50Hz / 60Hz			
功率因素	≥ 0.99			
效率	≥ 95%			
輸出(直流)				
輸出電壓範圍	DC 200Vdc ~ 1000Vdc			
輸出電流範圍	0~250A			
輸出功率	120KW	180KW	240KW	
輸出電壓誤差範圍	≤ ±0.5%			
操作介面與控制				
LED 指示燈	充電A、充電B、電源、故障			
LCD 顯示屏幕	7吋全彩LCD觸控螢幕			
按鈕	緊急停止按鈕			
啟動方式	Mobile APP、RFID卡			
通訊介面				
通訊協議	OCPP 1.6J			
通訊模式	Ethernet (標準) / 4G LTE & WIFI (選配)			
硬體				
充電槍接口介面	雙槍 CCS 1 規格、雙槍 CCS 2 規格;單槍 CCS 1 + 單槍 CCS 2 規格 (可依需求選用)			
充電槍纜線長度	5M(標準) / 7M(選配)			
散熱方式	風冷			
工作溫度範圍	-30°C ~ +50°C			
儲存溫度範圍	-40°C ~ +60°C			
戶外防護等級	IP55			
安全保護				
雷擊防護	具備			
防護功能	輸出過壓保護、輸出過流保護、輸入欠壓保護、缺相保護、過溫保護、交流防雷保護、限壓保護、限流保護、充電連結異常保護、絕緣檢測保護、急停保護			
緊急關閉	按壓式按鈕			
機構規格				
尺寸 (長 x 寬 x 高)	700(W) * 530(D) * 1700(H) mm			
重量	<300KG			
符合標準	VPC (CNS15511-1、CNS15511-23、CNS15511-24、CNS15511-21-2)			

*交流電壓範圍和頻率範圍可能根據特定的電網標準而有所不同。