

JM-CO300-ZB

Smart CO Sensor

產品介紹

本產品為智慧一氧化碳感應器，採用超低功耗 ZigBee 無線網路技術，用於檢測一氧化碳。感應器採用高性能電化學感應器，支援聲光警報。它具有高穩定性、超低功耗、靈敏度漂移小等諸多優點。免安裝設計，支援即時配對。

功能特性

- 標準 ZigBee 協議，相容性佳。
- 超低功耗設計，電池壽命長達 1 年。
- 支援聲光警報、無線網路警報。
- 電池更換方便。
- 低電量指示。
- 免工具安裝，即插即用。

基本資訊

型號: JM-CO300-ZB
電源: 12VDC 或 CR123A
通訊方式: ZigBee
電池壽命: 一年以上 (每天20次)
發射功率: $\leq 8\text{dBm}$
接收靈敏度: -96dBm
警報音量: $70\text{dB}/2\text{m}$
警報濃度: 200ppm
量程顯示: $0\text{ppm} - 500\text{ppm}$ ，超出測試範圍顯示 HHH
通訊距離: 80m (空曠環境)
產品尺寸: $\varnothing 80 \times 30.5\text{mm}$



工作環境

工作溫度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
工作濕度: $0 \sim 95\% \text{RH}$

顏色



白色

產品尺寸圖

