

## MIR-TE100

## Smart Temperature & Humidity Sensor (ZigBee)

### 產品介紹

這款溫濕度感應器提供即時監測功能，幫助使用者提升室內舒適度和空氣品質。它設計時尚，安裝簡便，適用於各種場景，包括家庭、辦公室和酒店，讓您輕鬆掌握家中環境狀況。

### 功能特性

- 螢幕即時顯示溫度和濕度。
- 時尚簡約的設計。
- 超低功耗，電池壽命持久。
- 安裝便捷，無需佈線。

### 基本資訊

型號：MIR-TE100  
通訊方式：ZigBee 3.0  
輸入電壓：3V/DC  
低電量警報值：2.5V±0.2V  
待機電流：≤30uA  
工作電流：≤30mA  
電池類型：2 顆 AAA 電池  
電池壽命：一年以上（每天20次）  
安裝方式：壁掛式  
產品尺寸：Ø61 × 23 mm  
認證：CE



### 工作環境

工作濕度：0% ~ 99.9%  
工作溫度：-10°C ~ +55°C

### 網路連線方式

1. 打開設備後蓋並插入電池即可開機。
2. 按住重設按鈕約 5 秒鐘，直到指示燈快速閃爍，表示設備已進入網路配對模式。
3. 使用閘道器將設備新增至網路。

## MIR-TE100

## Smart Temperature & Humidity Sensor (ZigBee)

顏色



白色

產品尺寸圖

