

Bedienungs- und Montageanleitung

Manufaktur Claus - Connect

Die Zentrale für pipiGUARD, activeMIX und Lüfter



Manufaktur Claus, Inh. Uwe Claus

Kalkhöhenweg 2

01768 Glashütte - Cunnersdorf

Zentrale Steuereinheit: Connect Box

Die Connect Box fungiert als zentrales Kommunikations- und Leistungselement für pipiGUARD, activeMIX und das Lüftersystem. Neben der vereinfachten, fehlerfreien Konnektivität der Einzelkomponenten verfügt die Box über eine integrierte Steuerungslogik für das Kompostmodul activeMIX.



Anschlüsse:

- pipiGUARD (immer aktiv)
- activeAIR (immer aktiv)
- activeMIX (gesteuert)
- Taster Impuls
- Power In

Ansteuerung activeMIX:

Mod 1 – activeMIX deaktiviert

Mod 2 – activeMIX startet nach Tasterdruck für 60 Sekunden, danach alle 12 Stunden

Mod 3 – activeMIX startet nach Tasterdruck für 60 Sekunden, danach alle 24 Stunden

Set bestehend aus:

- 1 Stk. Connect Box
- 1 Stk. Anschlusskabel Power In 12 V DC (1,5m)
- 1 Stk. Anschlusskabel mit DC Stecker für activeMIX (1,5m)
- 1 Stk. Anschlusskabel für Taster Impuls (0,5m)

1 Stk. Anschlusskabel für pipiGUARD® (0,5m)

1 Stk. Anschlusskabel für Lüfter (0,5m)

1 Stk. Brücke für Ruhestromkreis

1 Stk. Taster

6 Stk. Wago Klemme

4 Stk. Holzbauschraube 4 x 16

Hinweis: Anschlusskabel für „Power In“ und „activeMIX“ sind identisch



Hinweis: Verwende die Kabel im Lieferumfang nur in der erforderlichen Länge, kürze zu lange Leitungen ein! Keine Spulen wickeln!



Technische Daten:

- Nennspannung 12 Volt DC
- Spannungsbereich 12 - 15 Volt DC
- Stromaufnahme max. 10A
- integrierte selbstrückstellende Sicherungen für activeMIX, pipiGUARD und Lüfter (nur Lüfter mit max. 1A anschließen)
- Status LED – grün = Standbybetrieb / blau pulsierend = activeMIX ist aktiv



**Hinweis: SchlieÙe alle Komponenten nach dem Schema auf der Connect Box an!
Unbeschriftete Anschlüsse sind aktuell ohne Funktion!**



Achtung!

Gerät niemals öffnen!

Nur in trockenen Innenräumen verwenden!

Vor Nässe schützen!

Nur vorgesehene Anschlüsse verwenden!

Gerät bei sichtbaren Beschädigungen nicht verwenden!

Vor extremer Hitze und Kälte schützen!



Wo immer Sie dieses Zeichen sehen, d.h. im Handel, an einem Wertstoff- oder Recyclinghof, können Sie sich sicher sein, dass man alte Elektrogeräte zurückgeben kann.

**ELEKTROGERÄTE
RÜCKNAHME**



Kontakt Daten Hersteller

Manufaktur Claus

Inh. Uwe Claus

Kalkhöhenweg 2


01768 Glashütte

Tel.: +4935053/317270

(Kein Ladenlokal)

Mail: info@manufaktur-claus.de

Web: www.manufaktur-claus.de

- WEEE-Reg.-Nr. DE 92129040
(Stiftung EAR – Elektro – Altgeräte – Register)
- LUCID Verpackungsregisternummer: DE2761138330904
Mitglied bei: Der Grüne Punkt 

HINWEIS: Wir haften nicht für Schäden, die sich aus einer Fehlbedienung, fehlerhafter Sensoreinstellung bzw. unsachgerechter Montage heraus ergeben. Um die Sicherheit und Langlebigkeit unseres Produktes zu gewährleisten, sollten Verbraucher immer darauf achten, die richtigen Werkzeuge zu verwenden und sich über die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Geräts zu informieren. Wenn Teile nicht korrekt installiert werden, kann dies zu Fehlfunktionen oder sogar zu Bränden führen. Es ist wichtig, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen und im Zweifelsfall professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

HINWEIS: Alle Produkte werden von uns hergestellt, verpackt und versendet. Dies alles machen wir mit großer Sorgfalt. Sollte es trotzdem passieren, dass du einmal mit deinem Produkt nicht zufrieden bist bzw. dass es nicht erwartungsgemäß funktioniert, dann zögere

nicht uns zu kontaktieren bzw. sende das Produkt mit vorheriger Absprache an die obenstehende Adresse zurück. Verwende dafür bitte das Widerrufsformular welches wir auf unserer Homepage zur Verfügung stellen!

Vielen Dank!

<https://www.manufaktur-claus.de/kontakt/widerrufsrecht/>

Bildquelle / Text: Manufaktur Claus

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten!